



Caresse Alert GSM

Hvad er Caresse Alert?

Caresse Alert GSM er en tryghedsalarm, der giver stor tryghed og sikkerhed – også uden fastnettelefon.

I tilfælde af kabelbrud eller strømafbrydelser er Caresse Alert GSM-modulet et vigtigt supplement, der i sådanne tilfælde overfører alarmerne over GSM-nettet. Dette giver brugeren en øget sikkerhed og tryghed. Et Caresse Alert GSM-modul er desuden en god løsning i områder, hvor fastnet-telefoni ikke eksisterer.

Hvem er en Caresse Alert til?

Careline IP/GSM er hovedsageligt til borgere, der har behov for hjælp fra hjemmeplejen eller plejepersonale.

Hvordan virker den?

Caresse Alert GSM-modulet anvendes sammen med Tunstalls tryghedsalarmer til overførelse af alarmer, selv når den normale forbindelse til telenettet ikke eksisterer. Caresse GSM-modulet kan desuden anvendes som backup, når brugeren anvender sin tryghedstelefon via IP-telefoni eller bredbåndstelefon.

Caresse GSM-modulet tilsluttes elnettet ved hjælp af en adapter. Ved strømafbrydelser drives enheden af det indbyggede og opladelige batteri.

Der kan tilsluttes 15 alarmsendere til tryghedsalarmerne – herunder den lille alarmsender (MyAmie), der leveres sammen med Caresse Alert GSM. Andre alarmsendere kan fx være røgalarm, passagevagter eller trædemåtter.

Funktioner og fordele

- Alarmer kan sendes både på analog og GSM-nettet.
- Kompatibel med alt Caresse Alert tilbehør.
- MyAmie alarmsender medfølger.
- Op til 15 alarmsendere kan tilknyttes.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer MyAmie

Teknisk information

Varenummer:

P68007/05

Dimensioner:

36 × 27 × 14mm

Vægt:

7g

Rækkevidde:

Op til 50m

Batterilevetid:

Op til 5 år

Beskyttelse

IP67

Specifikationer Caresse

Teknisk information

Varenummer:

56003/620

Dimensioner:

195 × 215 × 36mm

Vægt:

1143g

Frevens:

869.2125MHz.

Strømforsyning:

230 v AC 1A

Batteri:

1200/2450 mAh (genoplades kontinuerligt)

Back-up tid:

50 timers beredskabsdrift afhængigt af indkøbsdato, og når batteriet er ladet helt op

Standarder

Beskyttelse:

IP67

EMC:

EN55022: 1998, EN55024:1998, EN50130-4: 1995, ETSI EN 301 489-1:2008

Sikkerhed:

EN 60950:2006

Social alarm:

EN 50134-2 (senderudstyr), vedrører den lille bærbare alarmsender MyAmie

Radio:

ETSI EN 300 220-2 (2010) Klasse 1

CE:

Opfylder kravene

Producent, design, service og installation:

ISO9001:2008

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk