



Trådløs træksnor med afstilling

Hvad er det?

Den trådløse træksnor kan sende alarmer i Tunstalls trådløse kommunikations- og personsikringssystem.

Hvem er produktet til?

Den trådløse træksnor er for mennesker, der ikke er mobile – og har behov for hjælp fra plejepersonalet.

Hvordan virker træksnoren?

Et træk i den røde træksnok sender en ID alarm til personalet. Alarmen afstilles ved at trykke på knappen ved siden af den røde træksnor.

Når en alarm aktiveres blinker lysdioden rødt to gange.
Når alarmen afstilles blinker lysdioden grønt to gange.

Nem installation

Ved hjælp af et vægbeslag er det nemt at flytte den trådløse træksnor. Der skal blot sættes et vægbeslag op de steder, hvor træksnoren skal benyttes. Herefter kan træksnoren flyttes med borgeren rundt.

Hvis der trækkes for hårdt i træksnoren vil et springled sørge for, at træksnoren knækker af i stedet for at ødelægge teknikken inden i trækkontakten. Pres de to led sammen igen for at samle snoren.

Ved lavt batteri lyser lysdioden gult.

Funktioner og fordele

- Nem installation – ingen kabeltræk.
- Automatisk batterialarm.
- Trækaflastning.
- Træksnor hænger ud fra væggen.

Hvorfor Tunstall?

Tunstall har igennem en årrække leveret en stor del af de teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til hjemmeplejen, plejecentre, sociale bosteder og lignende i hovedparten af kommunerne.

Vores erfaring er baseret på mange års tæt samarbejde med fagpersonale. Det giver os et indgående kendskab til de teknologiske hjælpemidler på markedet. Samtidig har vores løsninger til bl.a. specialinstitutioner været medvirkende til et langt og tillidsfuldt samarbejde med IT-afdelingerne.

Som din ideelle partner kan vi rådgive dig bedre end nogen andre, når pleje skal passe ind i kommunens IT-arkitektur.

For mere information:

www.tunstall.dk

Specifikationer

Teknisk information

Varenummer:

K2229A-EU

Dimensioner:

82,5 × 86 × 30 mm

Vægt:

111 g inkl. batteri

Farve:

Hus: hvid, Træksnor: rød

Materiale:

ABS plastik

Frevens:

869.2125 MHz

Rækkevidde:

Op til 300 m udendørs og 40-60 m indendørs

Sendeeffekt:

20µW ERP

Batteri:

3V - varenummer: S41.743

Standarder

Beskyttelse:

IP40 klassificeret

Direktiver:

CE-mærket

Tunstall A/S

Niels Bohrs Vej 42 | 8660 Skanderborg | t: +45 87 93 50 00 | e: info@tunstallnordic.com | w: tunstall.dk